



TRC270D



IP30

### Funk Zwischenstecker- Aktor 16A, quicklink

UP-Ausgangsgerät als Zwischenstecker zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen: Handbetätigung, Ein/Aus, Schalten, Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer.

- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Kontroll-LED für Ein/Aus
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Handbetätigung Ein/Aus
- quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Zwangssteuerung, Zustandsanzeige
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- Speicherung von Szenen sperrbar
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
- Für fernbedientes Schalten elektrischer Verbraucher.

#### Technische Merkmale

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Schaltstrom	max. 16 A
Funk Empfangsfrequenz	868,3 MHz
Funkprotokoll	KNX-Funk
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Funk-Sendereichweite (Gebäude)	max. 30 m
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 100 m
Transmitter duty cycle	1 %
Empfänger-Kategorie	2
230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
konventionelle Trafos	1600 VA
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos	1200 W
Leuchtstofflampen	28 x 36 W, max. 120 µF
Betriebstemperatur	0...45 °C
Aufbauhöhe	41 mm
Abmessungen (B x H x T)	98 x 54 x 77 mm
Farbe	polarweiß matt