



KU83CHE

BKE-AZ, 3-phasig, universZ, mittig sitzend, mit RfZ 10+2+2 PLE, VPE = 1 Stück

Befestigungs- und Kontaktierereinrichtung BKE-AZ mit VDE-Zeichen nach DIN VDE 0603-3-2 zur Aufnahme des steckbaren elektronischen Haushaltszählers (eHZ) nach FNN-Lastenheft, Zähler ist mittig angeordnet, daher für Klarsichtfensterschränke optimal geeignet, Berührungsschutzabdeckung für den Klemmleistenbereich wird durch den Zähler plombiert, mit Raum für Zusatzanwendungen für 10+2+2 PLE zur Aufnahme von Installationseinbaugeräten nach DIN 43880 Baugröße 1 (Reiheneinbaugeräte auf Hutschiene), Montage ohne Demontage des eHZ. BKE-Bemessungsanschluss-Vermögen je Hauptklemmstelle für Kupferleiter 4-25 mm², starr oder feindrähtig mit Aderendhülse. Steckbare, unter Spannung montierbare Zusatzklemmstellen hinter dem eHZ Zähler für Spannungsabgriff von ungezähltem und gezähltem Strom auf Phase L2 und N, Sperrung der BKE in nicht gebrückter Stellung durch Steckschloss möglich. Maximale Abmessungen in Einbaulage mit plombierbarer Berührungsschutzabdeckung und eHZ-Zähler: Breite 194 mm, Höhe 353 mm, Einbautiefe 107 mm mit Zusatzraum für 10+2+2 PLE. Bemessungsstrom 63 A für Aussetzbetrieb nach VDE-AR-N 4100. Dauerbetriebsstrom 32 A und 44 A (mit 16 mm²) nach VDE-AR-N 4100. Dauerbetriebsstrom 50 A bei 70000 Betriebsstunden.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	355 mm
Breite installiertes Produkt	193 mm
Tiefe installiertes Produkt	88 mm
Farbe	reinweiß RAL 9010
Nennstrom	63 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 / 400 V AC