



ZL3ET26

K	K	K
K	K	K

Komplettfeld, univers Z, 6ZP, BKE-I, 3-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol.

Komplettfeld / Einbausatz univers Z für eHZ zum Aufbau von Zählerplätzen nach DIN 43870, Schnellmontage im Schrank durch Rast-System, bestückt und verdrahtet nach VNB TAB-Bestimmungen für eHZ-Zählerplätze nach DIN VDE 603-1 (VDE 0603-1). Oberer Anschlussraum: 1-reihig Höhe 150 mm mit einer Hutschiene, 2-reihig Höhe 300 mm mit zwei Hutschiene, bestückt mit Hauptleitungsabzweigklemmen 3-/4- oder 5-polig, fingersicher nach BGVA3 oder bestückt mit _____ -Zählerfelder mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I) für eHZ, zum Einbau gemäß DIN 43870, eHZ-Zählertragplatte mit integriertem Zusatzraum (für Kommunikations- und Steuergeräte). Zusatzraum: 1-feldig, Höhe 150 mm, mit Abdeckung geschlossen, Vorprägungen für 12 PLE, plombierbar, mit Hutschiene 12 PLE, Öffnungen für Leitungsführung. Unterer Anschlussraum: Höhe 300 mm bestückt mit Hutschiene oder CU-Sammelschienen, 12 x 5 mm, 4-polig / 5-polig oder bestückt mit _____.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1050 mm
Breite installiertes Produkt	750 mm
Zähleraufnahme	eHZ System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	6
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	3
Mit Multimediafeld	nein
Anzahl Felder	3
Netzform	TT/TN-S
Polanzahl Verdrahtung	5-polig
Sammelschienenendicke	5 mm
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschieneneneinspeiseklemmen enthalten	nein
Ausstattung Zählerplatz	ohne BKE-Datenschnittstelle
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	leer
Hauptgerät AAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig berührungssicher bis 25mm ²
Zusatzgerät AAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	leer
Zusatzgerät NAR SG/TRE-Feld	Steuerleitungsklemme 7-polig mit Federklemme
Ausstattung AAR SG/TRE-Feld	ohne Bestückung