



2975



RolloTec Komforteinsatz Hauselektronik

- Geeignet für Regen- und Windsensor
- Lichtszenenfunktion (Auf/Ab) in Verbindung mit RolloTec Funk Taste.
- mit Spreizkrallen
- mit 2 mechanisch verriegelten Schließern
- mit 230 V Nebenstelleneingängen für Auf, Ab und Sensoren
- für Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen
- für Mehrphasenbetrieb geeignet
- mit Schraubklemmen
- Empfehlung: Tiefe Dose verwenden.
- Neutralleiter erforderlich!

Technische Merkmale

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Schaltleistung bei max. 1 Motor	1000 W
Haupt-Designlinie	Jalousiesteuerung
Betriebstemperatur	5...35 °C
Leiterquerschnitt (massiv)	max. 1 x 2,5 mm ²