



FR92W0

**Wandler- & Messschr, UniversN, 1400x500x275mm, NAR NH2 SLT, AAR Lastsch.400A**

- 09
- pulverbeschichtet

Technische Merkmale

Montageart	Einzel und Reihenaufstellung
Sicherung NAR	Lasttrennschalter 400 A
Anschlussart	mit Schraubanschluss
Spannungspfadssicherung	D01 Sicherungsunterteil
Ausstattung Klemme	Wandlerprüfklemme 18-polig
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	1
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	1
Sicherung AAR	NH2 Sicherungslasttrennschalter
Umgebungstemperatur	0...20 °C
Geeignet für Außengebrauch	nein
Höhe installiertes Produkt	1400 mm
Breite installiertes Produkt	550 mm
Tiefe installiertes Produkt	275 mm
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Anzahl der Türen	1
Türschliessungstyp	Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder
Öffnungswinkel	0 / 120 °
Sammelschienenhöhe	30 mm
Sammelschienenenddicke	10 mm
Sammelschienenabstand	60 mm
Oberfläche der Sammelschiene	Kupfer unbehandelt
Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	280 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	116 W
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP55
Isolationsspannung	600 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V nach IEC 61439-1 3.8.10.4	50 kA