



LNH0125M6A

NH-Sicherungseinsatz NH0 690V aM 125A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

Technische Merkmale

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	7,9 W
Tiefe installiertes Produkt	51 mm
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	80 kA